



주요 사업

방송장치 사업부

방송장치

CCTV

방송장치

조명기구

전광판

인쇄

복사지



방송장치 사업부


사단법인 한국나눔복지연합회 아이씨티사업소 구내방송장치 사업부의 KPD-3208 POWER DISTRIBUTOR은 종합 전원 CONTROL 장비로서 각 장비의 AC/DC 전원을 공급하며 전원 채널별 순차 제어 및 동시 제어가 가능합니다. 모든 제품은 중증장애인들이 직접 생산하고 전문가로 구성된 차별화된 검수팀은 1%도 불량률이 발생하지 않도록 최선을 다하고 있습니다.

숙련된 기술과 정밀한 생산으로 고객에게 무한한 만족을 드리고자 사단법인 한국나눔복지연합회 아이씨티사업소는 최첨단 방송장치 생산라인을 구축하여 품질 높은 제품과 감동을 전해주는 기업으로 자리 잡을 것입니다.

전원분배기 제작/설치



1.조립생산 숙련된 중증장애인 직원들이 조립 생산합니다.




2.검사 전문기술자가 정밀계측기로 제품을 검사합니다.



3.완제품 전원분배기 KPD-3208



4.설치완료 방송 장치 설치 완료



KPD-3208

- 원격지에서 24시간 전압, 전류를 체크하고 이상 시 자동 전원차단 기능
- 원격지에서 전원 ON / OFF 및 Time 설정으로 자동예약공급 기능
- 최저 전력과 최대 전력을 세팅하여 이상 시 자동통보 기능



방송장치 장착사진



전원 분배기



방송장치

AC OUTLET

SWITCHED : 7CH , UNSWITCHED : 1CH

근거리 통신
RS-485/232C사용전
AC 220V, 60Hz직류 전원 출력
24V DC중량 7.1Kg
소비전력 220W

후면 패널

외형 480(W) 88(H) 280(D)mm

후면 패널 명칭과 기능

1	전원 코드	상용 교류 220V 전원을 콘센트에 연결합니다.
2	비연동AC 220V 출력 단자 (연동으로도 사용가능)	상용 교류 220V 전원이 항상 공급되는 출력단자로서 전원이 OFF 되어서는 안 될 기기류를 여기에 연결합니다.
3	모드 S/W	비연동 콘센트를 연동, 비연동으로 선택할 수 있는 S/W입니다.
4	연동 AC 220V 출력 단자	상용 교류 220V 전원 출력단자로서 시스템 스위치를 ON 했을때 전원이 1번에서부터 8번순으로 순차적으로 공급 됩니다. OFF시에는 역순으로 차단 됩니다.
5	교류 220V / 10A 전원 휴즈	상용 교류 220V 전원에 대한 휴즈로 기기를 보호합니다. 교환 시 'AC250V 10A'로 표기된 정격품을 사용하십시오.
6	교류 220V / 1A 전원 휴즈	상용 교류 220V 전원에 대한 휴즈로 기기를 보호합니다. 교환 시 'AC250V 1A'로 표기된 정격품을 사용하십시오.
7	순차 속도제어 셀렉터	교류 전원의 순차 제어속도를 0, 2, 4, 8초 중에서 선택할 수 있습니다.
8	시리얼 포트	PC와 DATA를 주고 받는 단자입니다
9	원격제어입력 단자	비상방송 또는 원격 제어방송일 경우에 원격 제어 신호접점을 입력 받는 단자입니다.
10	비연동 출력단자	직류 24V 전원이 항상 공급되는 출력단자로서, 전원이 OFF 되어서는 안 될 기기류를 여기에 연결합니다.
11	연동 출력단자	직류 전원이 연동 출력단자로서, 전원스위치를 ON 했을때 관련기기로 직류 24V의 전원이 공급됩니다.
12	배터리 출력단자	정전 시 배터리가 연결되어 파워앰프 또는 프리앰프로 직류전원 24V를 공급하는 단자입니다.
13	배터리 연결단자	배터리를 연결하는 단자입니다.